



**Öka produktiviteten för professionella skanningsuppgifter med den snabba, pålitliga och nätverksanslutna HP ScanJet Pro.**

Öka produktiviteten för professionella skanningsuppgifter med den snabba, pålitliga och nätverksanslutna HP ScanJet Pro som är designad för att skanna upp till 6 000 sidor dagligen. Automatisera arbetsflöden med genvägar och snabb, dubbelsidig skanning från den automatiska dokumentmataren.



**Produktivitet för hela teamet.**

Skanna upp till 80 bilder (40 sidor) per minut<sup>[1]</sup> via en dubbelsidig automatisk dokumentmatare med ett svep som rymmer 100 ark.

**Lättanvänd.**

Skanna en mängd olika dokument inklusive böcker, tidskrifter och ID-kort från enhetens ADF eller originalglaset i Legal-storlek.

**Pålitlighet för hela teamet.**

Skanna varje sida enkelt med HP EveryPage-teknik som använder sig av ultraljudsskanning för att separera sidor i enhetens ADF.

**Höjdpunkter**

Skanna snabbt <sup>[1]</sup>

Skanna alla sidor, varje gång

Mångsidig skanning

USB för direktutskrift

Snabba och mångsidiga anslutningar

Utan väntetider – alltid aktiv <sup>[2]</sup>

## Specifikationer

	Dubbelsidig ADF i ett svep; Detektionssensor för matning av flera sidor; Konfigurerbara skanningsgenvägar med HP Scan (medföljer): OCR; Automatisk exponering; Automatiskt tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utjämning/borttagning av bakgrunden; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Automatisk orientering; Utelämnande av flera färger; Kantradering; Alternativ för tomma sidor: Ta bort tomma sidor, känslighet för detektering av tomma sidor och zonindelning av tomma sidor; Sammanfoga sidor; Alternativ för dokumentseparering: Zonindelning för textseparering, separering av streckkoder, separering av tomma sidor (val på framsidan/bakåt/båda/valfri sida), lägg till separering av tomma sidor manuellt; Automatisk matning; Visa granskaren efter skanning och åtgärder efter skanning är: Markera bilden för radering, alternativ för rotering, flytta vänster/höger, skapa/radera nytt val, spara som skanningsområde, alternativ för manuell uträkning, dra och beskära, alternativ för ångra, bild – grundläggande zoomreglage, öppna i zoomat fönster (zooma, beskär, rotera); Alternativ för bakgrundsrensning: Rensa bakgrund, ta bort: gör vita, jämna ut: gör konsekventa, ta bort hål, multistreaming; Val av en zonindelning för OCR, streckkoder och QR-kod; Alternativ för PDF: PDF-säkerhetsinställningar (gäller PDF och sökbar PDF), inställningar för lösenords säkerhet och dokumentbehörighet, PDF – iHQC-komprimering, skjutreglage för filstorlek/-kvalitet; TIFF-komprimeringsalternativ: för grått eller färg: Okomprimerat/LZW/Jpeg-Tiff för BW: Okomprimerat/LZW/Tiff G3/Tiff G4; Alternativ för filnamn: Standardnamn, datum, tid, dokumenträknare, streckkodsvärde, zonindelning av text, inställningar för sekvenser med filnamn, åtgärder om filnamnet redan finns – skriv över/lägg till datummärkning/prompt för filnamn, intelligent namngivning av fil; Alternativ för destinationer: E-post (e-postklienter, alternativ för spara lokal kopia, lokal eller NW), mapp, mappsökväg för att spara, visa dialogrutan Spara som, åtgärd efter att ha sparat fil(er), skrivare/fax, tillägsprogram är tillgängliga om de inte redan ingår: SMTP, SFTP, Box och Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive for Business och många fler.; Aktivera skanning av bok (flatbädd); Borttagning/detektering av vertikala strimmor; Skanning av flera dokument; Aktivera möjligheten att skapa skrivbordsikoner för skanningsprofiler/genvägar; Genvägshandling: Skapa ny skanningsgenväg, ta bort genväg, byt namn på genväg, flytta genväg upp/ned, genväg – spara/ångra, återställ standardinställda genvägar – fabriksinställningar, importera/exportera genväg; hämta genvägar från skannern utan att komma åt programvaran på datorn; Konfigurerbara skanningsgenvägar helt fristående (endast med skannerns inbyggda programvara) utan att använda HPs skanningsprogramvara: Skanna till dator, e-post, nätverksmapp, SharePoint och skanna till USB-enhet.
<b>Anslutningsmöjligheter, standard</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct
<b>Nätverksprotokoll som stöds</b>	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Webbtjänster; Discovery: Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP, manuell), IPv6 (DHCPv6) ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-skanning;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP-serverdel;HTTPS
<b>Medföljande program</b>	Programvaran HP Scan, HPs skannerdrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scanner Tools Utility
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
<b>Energy star-certifierad</b>	Ja
<b>Miljöcertifikat</b>	CECP; SEPA; IT ECO-deklaration; EPEAT® Silver-registrerad <sup>[1]</sup>
<b>Standardfunktioner för digital sändning</b>	Skicka till e-post (spara upp till 50 e-postmeddelanden); Skicka till nätverksmapp; Skicka till dator
<b>Digital sändning, tillvalsfunktioner</b>	Skicka till e-post; Skicka till nätverksmapp; Skicka till dator
<b>Filformat för skanning</b>	För text- och bildsidor: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, text (TXT), Rich Text (RTF), SÖKBAR PDF, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV
<b>Metoder för inläsning vid skanning</b>	Funktion på frontpanel för skanning: Skanna till dator, skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till delad mapp, skanna till USB-enhet och Everyday-skanning. HP Scan i Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS och programvaror från tredje part via TWAIN
<b>Skanningsteknik</b>	ADF; Flatbädd; Contact Image Sensor (CIS)
<b>Skannertyp</b>	ADF; CIS-skanningsteknik; Flatbädd
<b>Bildskärm</b>	2.8-in (7.11-cm) Touchscreen
<b>Minimimått (B x D x H)</b>	536,5 x 325,4 x 133,3 mm
<b>Minimimått (B x D x H)</b>	21.1 x 12.8 x 5.2 in
<b>Vikt</b>	6,1 kg
<b>Vikt</b>	13.4 lb
<b>Strömförbrukning</b>	17,4 W (aktiv – skanning), 7,5 W (startklar), 1,9 W (viloläge), 0,06 W (automatiskt avstängd), 0,06 W (manuellt avstängd) (Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.)
<b>Nättaggregatstyp</b>	Extern nätadapter
<b>Medföljer</b>	HP ScanJet Pro N4600 ffw1-skanner; Installationsguide; Supportbroschyrer; Kuddar; USB-kabel; Strömadapter; Strömsladdar
<b>Tillverkargaranti</b>	Ett års begränsad hårdvarugaranti där telefon- och webbsupport ingår. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> för mer information om HPs förstklassiga service- och supportalternativ i er region.

## Högst rekommenderade bildskärmar, tillbehör och tjänster

---

### Kommersiella Care Pack-tjänster för bildbehandling och utskrift

HP 3 års service nästa arbetsdag med avancerat utbyte för ScanJet Pro N4600	U35KDE
HP 3 year Onsite Exchange Service for ScanJet Pro N4600	U35KJE
HP installationsservice med nätverkskonfiguration för personlig skanner och skrivare (1 enhet)	U9JT1E

---

### HP ScanJet underhållssatser

HP ScanJet A Separation Unit	4T8E5A
HP ScanJet B Roller Unit	618J9A

### Fotnoter om meddelandetjänster

[1] Hastigheter vid skanning uppmätt till 300 dpi (svartvitt, gråskalaoch färg). De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

[2] Jämfört med produkter som använder traditionell fixering och kopiering med fluorescerande katalodslampa (CCFL).

### Fotnoter med tekniska specifikationer

[1] EPEAT® Silver-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land.

---

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

